

RXP03 Steckdosen-Repeater

Der Steckdosen-Repeater RXP03 empfängt alle Funktelegramme von Easywave-Sendern und gibt sie mit einer Verzögerung von ca. 0,3 Sekunden weiter. So lässt sich die maximale Reichweite eines Funksenders nahezu verdoppeln.

Alternativ besteht die Möglichkeit, bis zu 16 Telegramme in den Repeater einzulernen. Wurden Telegramme eingelernt, so werden im Anschluss auch nur diese erneut ausgesendet.




RXP03E5001-01-01K

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Codierung | Easywave Bis zu 16 Sender können eingelernt werden. |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Sendeverzögerung | 300 ms |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 230 V AC, 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 0,7 W Stand by |
| Ausgänge | Netzausgang: landesspezifisches Steckersystem |
| Max. Kontaktbelastung | Netzspannung (nicht schaltbar): 10 A / 230 V AC |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +35 °C |
| Abmessungen | 50 x 120 x 75 mm |
| Farbe | weiß ähnlich RAL 9003 |

Steckersystem



Lieferumfang

- Steckdosen-Repeater
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung | Steckersystem |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| RXP03E5001-01-01K | Steckdosen-Repeater, weiß | D/A/NL/S/N |
| RXP03E5001-02-01K | Steckdosen-Repeater, weiß | GB |
| RXP03E5001-04-01K | Steckdosen-Repeater, weiß | F/B/PL |
| RXP03E5001-05-01K | Steckdosen-Repeater, weiß | CH |